

Aktualizace firmware EETBoxu 1.24

- 1) Připojte pomocí čtečky k počítači paměťovou kartu určenou pro EET box.
- 2) Na paměťové kartě poté naleznete v kořenové složce utilitu EETBoxSet.exe kterou spustíte.
- 3) Vyberte soubor s aktualizací QEETBoxUpdate_to_1_24.qef

Quorion EET Box nastavení

Poplatník

DIČ poplatníka: DIČ pověřujícího:

Číslo provozovny:

Sériové číslo pokladny:

Certifikát

Certifikát PFX/P12: X Vybrat certifikát

Heslo k certifikátu: ?

Nastavení serveru EET

Adresa EET serveru:

Mezní doba odezvy (sec.):

Nastavení WiFi (v případě připojení LAN nevyplňujte)

Připojit s sítí WiFi SSID: X

Heslo k WiFi: ?

Připojení k pokladně

Přímé připojení přes USB

Externí převodník USB RS232

Načíst aktualizaci firmware

Zrušit změny

Uložit změny

- 4) Zavřete program **křížkem vpravo nahoře**, v opačném případě byste museli vyplnit znovu všechny údaje zákazníka!
- 5) Vložte kartu zpět do EETBoxu.
- 6) Aktualizace proběhne automaticky po spuštění EETBoxu s pokladnou
- 7) Pro ověření proveďte test 6000 + TYPE v režimu „P“. Pokud aktualizace proběhla v pořádku, bude na výpisu vytištěna verze 1.24

```
Release v1.24
Běžný režim
DIČ POPL.: CZ00000019
Echo OK
```